



PHASE	相数	2PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8 ° /STEP	
RATED VOLTAGE	相电压	5.75 V	
CURRENT	相电流	2.5 A/PHASE	
RESISTANCE	相电阻	2.3 Ω/PHASE	
INDUCTANCE	相电感	4.5 mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静力矩	108 N.cm	
DETENT TORQUE	定位力矩	3.2 N.cm	
ROTOR INERTIA	转子惯量	90 g.cm <sup>2</sup>	
MOTOR LENGTH	机身长度	63 mm	
LEAD WIRE	引线数	4 No	
MOTOR WEIGHT	重量	510 g	

				<b>型号</b>	<b>17HS6425</b>		
					标记等级	重量	比例
设计	更改单号	签名	日期	<b>江阴富茂电机技术有限公司</b>			
工艺							
批准							

制图:

描图:

幅面: